

# Bypass (Dimmer) [55]

## Bypass para dimmer

<b>Compatibilidad</b>	LightSwitch (Dimmer) Jeweller El bypass también es compatible con dimmers de terceros. Lea atentamente las instrucciones del fabricante del dimmer de terceros, antes de conectar el Bypass (Dimmer)
<b>Instalación</b>	<b>Conexión</b> en paralelo con el dispositivo de iluminación El dispositivo puede instalarse en una caja de conexiones de una lámpara.
<b>Recomendaciones</b>	El dispositivo está diseñado para su instalación solo en interiores. El dispositivo debe ser instalado por un electricista profesional.
<b>Alimentación</b>	<b>Tensión</b> 230 V, 50 Hz El dispositivo se conecta en paralelo con el dispositivo de iluminación.  <b>Consumo promedio</b> hasta 1 W
<b>Producto</b>	<b>Dimensiones de la carcasa</b> 31 × 24 × 11 mm 1.22" × 0.94" × 0.43"  <b>Longitud de los cables</b> 90 ± 5 mm 3.54" ± 0.02"  <b>Peso</b> 7 g 0.25 oz  <b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F  <b>Humedad de operación</b> hasta 75% sin condensación  <b>Factor de forma del dimmer compatible</b> de tipo europeo (55)
<b>Kit completo</b>	Bypass (Dimmer) [55] Guía rápida
<b>Garantía</b>	24 meses