

ManualCallPoint (Red) Jeweller

Botón inalámbrico de pared de color rojo para la activación manual de la alarma de incendio

Compatibilidad	Hubs Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores de señal ReX ReX 2
Comunicación	<p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Proprietary wireless communication technology to transmit commands, alarms, and events.</p> <p>Tecnología patentada de comunicación inalámbrica para la transmisión de comandos, alarmas y eventos.</p> <p>Características clave:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comunicación bidireccional.• Antisabotaje avanzado.• Cifrado de bloques de clave flotante.• Notificaciones instantáneas.• Configuración remota en las apps Ajax. <p>Bandas de frecuencia</p> <p>866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz</p> <p>Depende de la región de venta.</p> <p>Potencia radiada aparente (PRA) máxima hasta 25 mW</p> <p>Control automático de potencia para reducir el consumo de energía y las interferencias de radio.</p> <p>Modulación de la señal de radio</p> <p>GFSK</p> <p>Alcance de la señal de radio</p> <p>hasta 1.700 m hasta 5.500 ft</p> <p>Entre el botón y el hub (o el repetidor), sin obstáculos.</p>

	<p>Comunicación cifrada Todos los datos almacenados y transmitidos están protegidos por el cifrado de bloques de clave flotante.</p> <p>Salto de frecuencia La comunicación por radio utiliza el salto de frecuencia para prevenir la interceptación de la señal y la inhibición.</p>
Características clave	<p>Elemento frangible reajustable activa el botón Cuando se pulsa la parte central (elemento frangible), el botón se mueve hacia adentro, activando una alarma o iniciando un escenario. Aparecen dos barras amarillas arriba y abajo, que indican el estado del dispositivo.</p> <p>Modos de funcionamiento alarma de incendio activador de escenario Con la configuración correspondiente, activa una alarma o controla los dispositivos de automatización Ajax.</p> <p>Indicación LED de estado alarma de incendio fallos de funcionamiento El indicador LED en la carcasa del dispositivo se enciende cuando se activa una alarma de incendio o se detecta un fallo de funcionamiento.</p> <p>Alarma de incendio interconectada al presionar el botón Al pulsar el elemento frangible, los detectores de incendio en el sistema activan las sirenas integradas.</p> <p>Alertas críticas El sistema puede activar sirenas antiintrusión y enviar notificaciones sonoras de alarma a los usuarios, aunque el sonido esté silenciado, el modo No molestar esté activado o los auriculares estén conectados.</p> <p>Protección contra las pulsaciones accidentales Levante la tapa transparente para acceder al elemento frangible. La tapa protege contra las pulsaciones falsas del botón.</p> <p>Transmisión de alarmas a la CRA puede deshabilitarse</p>

Herramienta especial (llave)	<p>Restablecimiento del botón tras pulsarlo Para restablecer el botón, inserte la herramienta especial en el orificio correspondiente.</p> <p>Orificio en la carcasa para colgarlo en un llavero El encargado de la seguridad contra incendios puede llevar la herramienta especial en su llavero.</p> <p>Desmontaje práctico La herramienta especial abre la cerradura para desmontar el dispositivo del panel de montaje SmartBracket.</p>
Recomendaciones	<p>Se recomienda <u>instalar</u> el botón en lugares fáciles de acceder, a una altura de 1.4 m.</p> <p>El dispositivo está diseñado para su instalación solo en interiores.</p>
Protección antisabotaje	<p>Alarma antisabotaje Notificaciones sobre los intentos de arrancar el botón de la superficie o de retirarlo del panel de montaje.</p> <p>Protección contra la falsificación autenticación de dispositivos</p> <p>Detección de pérdida de comunicación después de 36 seg El tiempo de detección depende de la configuración de Jeweller o Jeweller/Fibra.</p>
Alimentación	<p>Baterías 2 × CR123A Preinstaladas. En condiciones de uso normal (una pulsación de 1 minuto por semana), las baterías pueden durar hasta 7 años.</p>
Carcasa	<p>Dimensiones 102 × 104 × 39 mm 4.02" × 4.09" × 1.53"</p> <p>Peso 214 g 7.55 oz</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a +50 °C de 32 °F a 122 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 80%</p>

Kit completo	ManualCallPoint (Red) Jeweller Panel de montaje SmartBracket Herramienta especial (llave) 2 x baterías CR123A (preinstaladas) Kit de instalación Guía rápida
Garantía	24 meses