

ReX

Amplía los límites del área protegida

Especificaciones técnicas

Clasificación	Repetidor de canal de radio
Tipo de dispositivo	Inalámbrico
Método de instalación	Interior
Compatibilidad	Todos los hubs Ajax * Incompatible con los detectores MotionCam
Tiempo de recepción de la señal de alarma	0.3 segundos
Máximo de dispositivos conectados (en un sistema con un repetidor)	Hub, Hub 2, Superior Hub Hybrid – hasta 99 Hub Plus – hasta 149 Hub 2 Plus – hasta 199
El número de ReX conectado al Hub*	Hub – 1 Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Superior Hub Hybrid – 5
Sistema operativo	OS Malevich Descubre más sobre las actualizaciones de firmware >
Fuente de alimentación	110-240 V desde una red o 12 V, usando una fuente de alimentación de 12V PSU para Hub/Hub Plus/ReX Batería de respaldo incorporada: Li-ion 2 A·h Hasta 35 horas de funcionamiento sin conexión

Tecnología de radio Jeweller	Rango de comunicación con los detectores: hasta 1800 m en espacios abiertos Comunicación bilateral entre dispositivos Bandas de radiofrecuencia: 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz (depende de la región de venta) Potencia de salida de radiofrecuencia autoajustable: hasta 20 mW Cifrado por bloques basado en algoritmo AES Período de sondeo del detector: 12–300 s Saltos de frecuencia Leer más sobre Jeweller >
Rango de temperaturas de funcionamiento	De -10°C a +40°C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Antisabotaje	Protección antisabotaje Detección de inhibición Resistente a la manipulación
Dimensiones	163 x 163 x 36 mm
Peso	330 g
Garantía	Hasta 24 meses a partir de la fecha de venta Más información >
Equipo completo	Repetidor inteligente ReX Panel de fijación SmartBracket Cable de alimentación Kit de instalación Guía rápida

* ReX solo se puede conectar directamente al hub. ReX no se puede conectar a otro ReX