

FireProtect Plus

Detector de calor, humo y monóxido de carbono con baterías
reemplazables

Especificaciones técnicas

Clasificación	Detector de humo con canal de radio, sensor de temperatura y sirena integrada
Tipo de detector	Inalámbrico
Método de instalación	Interior
Compatibilidad	El dispositivo funciona de forma independiente o con Hub , Hub Plus , ReX , ocBridge Plus , uartBridge
Sensor	Sensores fotoeléctrico, de monóxido de carbono y de temperatura
Umbral de activación	+59°C ±2°C
Tipo de notificación	Acústica/luminosa
Volumen de la sirena integrada	85 dB
Tiempo de recepción de la señal de alarma	0.15 s
Filtro de falsas alarmas	+
Interconexión de alarmas	+
Fuente de alimentación	Batería: Dos pilas CR2, 3 V Batería de reserva: CR2032 Duración de la batería: hasta 4 años
Tecnología de radio Jeweller	Rango de comunicación con la unidad central: hasta 1300 m en espacios abiertos Comunicación bilateral entre dispositivos Bandas de radiofrecuencia: 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz (depende de la región de venta)

	Potencia de salida de radiofrecuencia autoajutable: hasta 20 mW Cifrado por bloques basado en algoritmo AES Período de escaneo del detector: 12–300 s Leer más sobre Jeweller
Sensor de temperatura adicional	Disponible
Rango de temperaturas de funcionamiento	De 0°C a +65°C
Humedad permisible	Hasta 80%
Antisabotaje	Protección antisabotaje Detección de inhibición Resistente a la manipulación
Configuración y pruebas a distancia	+
Dimensiones	132x132x31 mm
Peso	220 g
Cumplimiento de estándares	Más información
Garantía	Reparación y sustitución hasta 24 meses después de la fecha de compra. Las pilas no están cubiertas por la garantía.
Equipo completo	Detector FireProtect Plus Panel de fijación SmartBracket 2 pilas CR2 (preinstaladas) 1 batería de reserva CR2032 (preinstalada) Equipo de instalación Guía del usuario