

NVR HAC (16-ch)

Grabador de vídeo en red de 16 canales con salida HDMI

Vídeo	Entrada de vídeo 16 canales Resolución de grabación 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF Resolución de salida HDMI 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720 px Resolución de visualización en directo / reproducción 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF
Decodificación	Formato H.265, H.264, JetSparrow Capacidad • 1 × canal a 8MP • 2 × canal a 5MP • 4 × canal a 1080p • 16 × canal a 1024 × 576 px División de la ventana de visualización en directo plantillas: 1, 4, 9, 16, 25, 5+1, 7+1, 12+1 visualizaciones personalizado: hasta 10×10 visualizaciones Reproducción sincronizada 16 canales
Análisis inteligente de vídeo	Detección de movimiento cámara Ajax: 16 canales NVR: 16 canales El NVR HAC dispone de un software integrado para detectar el movimiento en el encuadre. Es posible alternar entre el análisis de imágenes por algoritmos de NVR HAC o de cámara en una app Ajax. Detección de objetos con IA cámara Ajax: 16 canales
Interfaz	HDD (disco duro) 1 × SATA: admite un disco duro con una capacidad de hasta 16 TB (factor de forma de 3.5") El disco duro no está incluido en el kit.

	Red 1 × RJ-45 Ethernet autoadaptativo (10/100 Mbps) USB panel trasero: 1 × USB 2.0 (Type-A) panel lateral: 1 × USB 2.0 (Type-A) Para conectar un teclado, un ratón o una unidad flash USB.
Red	Ancho de banda entrante: hasta 80 Mbps saliente: hasta 40 Mbps Protocolo HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, SNMP, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS Interoperabilidad ONVIF
Características clave	Dispositivos soportados • cámaras Ajax • cámaras IP que utilizan ONVIF (Perfil S/T) o RTSP Software de monitorización de vídeo integrado • Interfaz de mural de vídeo integrada con flujos de cámaras en directo. • Filtros de eventos inteligentes para acceder rápidamente a las secuencias relevantes. • Línea de tiempo interactiva con navegación de vista previa para una reproducción eficaz y la revisión de incidencias. Verificación visual de las alarmas del sistema Ajax El NVR HAC admite un escenario en el que los eventos activados por los detectores Ajax resaltan automáticamente el flujo de cámara correspondiente en el mural de vídeo. Esto permite la verificación inmediata de la intrusión por parte del operador. Privacidad Los controles avanzados de privacidad garantizan un alto nivel de protección de los datos personales. Todos los derechos de acceso, incluidos los de los usuarios de apps móviles, instaladores y operadores de empresas de monitorización a través de Ajax PRO Desktop, son totalmente configurables por el propietario del dispositivo. Esto garantiza que solo las partes autorizadas puedan acceder a los flujos de vídeo, al historial de eventos o la configuración del dispositivo, de acuerdo con las preferencias del propietario.
Recomendaciones	La tensión de funcionamiento del dispositivo es de 110–240 V~. El dispositivo está diseñado para su instalación solo en interiores.
Alimentación	Principal 110–240 V, 50/60 Hz, 0.6 A Consumo de energía

	hasta 24 W Batería del reloj batería CR2032, 3 V Solo para alimentar el reloj del sistema.
Carcasa	Dimensiones 212 × 212 × 64 mm 8.33" × 8.33" × 2.50" Peso 782 g 1.724 lb Sin disco duro. Rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a +40 °C de 32 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75% Clasificación de protección IP20
Color	Negro Blanco
Kit completo	NVR HAC (16-ch) Panel de montaje SmartBracket Cable de alimentación Cable Ethernet Kit de instalación Guía rápida
Garantía	24 meses