

StreetSiren

Sirena inalámbrica con marco LED y zumbador piezoelectrónico. El dispositivo está diseñado para instalar tanto en exteriores como en interiores.

Especificaciones técnicas

Clasificación	Sirena con alarmas luminosas
Tipo de sirena	Inalámbrico
Método de instalación	Interiores y exteriores
Compatibilidad	Todos los hubs y repetidores de señal de radio Ajax
Tipo de notificación	Acústica y LED
Volumen de alarma	De 85 a 113 dB a una distancia de 1 m <i>Ajustable en la app Ajax</i>
Duración de alarma	De 3 s a 3 min ¹ <i>Ajustable en la app Ajax</i>
Indicación del modo de armado	Si
Indicación de retardos de entrada/salida	Sí <i>Con versión de firmware 3.50 y superior</i>
Campanillas	Sí <i>Con versión de firmware 3.73.1.0 y superior</i>
Alimentación	Baterías CR123A × 4, 3 V <i>Hasta 5 años de duración de la batería</i> Alimentación externa 12 V⎓, 1,5 A
Tecnología de comunicación Jeweller	Bandas de frecuencia 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz <i>depende de la región de venta</i> Potencia radiada aparente (PRA) máxima ≤ 20 mW Modulación de la señal de radio GFSK

	<p>Alcance de comunicación Hasta 1700 m en la línea de visión</p> <p>Intervalo de sondeo 12–300 seg <i>Ajustado por PRO o usuario con derechos de configuración del sistema</i></p> <p>Más información</p>
Rango de temperatura de funcionamiento	De -25° C a +50° C
Humedad de funcionamiento	Hasta 95%
Clasificación de protección	IP54
Antisabotaje	Protección contra la sustitución. Notificación de interferencias. Protección antisabotaje del tamper del dispositivo. Acelerómetro que detecta la manipulación de superficies.
Dimensiones	200 x 200 x 51 mm
Peso	528 g
Garantía	24 meses a partir de la fecha de venta Más información
Equipo completo	StreetSiren Panel de montaje SmartBracket 4 pilas CR123A (preinstaladas) Kit de instalación Guía rápida

¹ La duración de la alarma de 3 a 15 minutos solo está disponible para las sirenas con la versión de firmware 5.60.4.14 o posterior. La función está disponible en Estados Unidos y Canadá solo cuando la sirena está conectada al hub con la versión de firmware NA X.X.X.