

StreetSiren

Sirena inalámbrica con marco LED y zumbador piezoeléctrico. El dispositivo está diseñado para instalar tanto en exteriores como en interiores.

- Protección contra falsificaciones
- Detección de inhibición
- Interruptor antisabotaje contra apertura de carcasa y acelerómetro contra desprendimiento

Tiene clasificación de protección IP54. Funciona en temperaturas de -25 °C a +50 °C.	Informa sobre alarmas, retardos, cambio del modo de seguridad y apertura de puertas.	Funciona hasta 5 años con una batería preinstalada. Puede funcionar con alimentación de 12 V (batería de reserva).
--	--	--

Principio de funcionamiento

StreetSiren responde a alarmas y a la activación del interruptor antisabotaje activando el zumbador y el marco LED en menos de un segundo. El botón de antisabotaje se activa cuando la carcasa se abre o se rompe, y el acelerómetro se activa cuando alguien intenta mover o arrancar la sirena.

Características

El zumbador se puede configurar para generar un sonido de 85 a 113 dB durante un período ajustable de 3 segundos a 3 minutos¹, o puede ser totalmente silencioso y responder solo con una indicación LED. La carcasa de StreetSiren herméticamente sellada ha sido clasificada con un nivel de protección IP54.

Instalación y configuración sin complicaciones

Listo para funcionar directamente desde la caja: la batería ya está instalada, y no hay necesidad de desmontar la sirena. Se puede conectar al hub en la app móvil o de escritorio con un solo clic. El proceso de colocación tarda escasos minutos con el panel de montaje SmartBracket.

¹ La duración de la alarma de 3 a 15 minutos solo está disponible para las sirenas con la versión de firmware 5.60.4.14 o posterior. La función está disponible en Estados Unidos y Canadá solo cuando la sirena está conectada al hub con la versión de firmware NA X.X.X.